

Funktionsbeschreibung



- Schnittstelle USB
- Für die Kommunikation zwischen PC und der zu programmierenden KNX-Anlage
- USB-LED und KNX-LED zur Anzeige der Datenübertragung
- Verwendbar ab ETS3

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 10 mA
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme USB-Anschluss
Anzeige	KNX-LED und USB-LED
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +55 °C
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Schutzart	IP 20

Maßbilder

